Druckdichte des Bondruckers erhöhen

In diesem Kurzleitfaden lesen Sie, wie die Druckdichte des Epson Bondruckers TM-T88 V einfach erhöht werden kann. Damit lassen sich Kontrast und Lesbarkeit verbessern. Diese Anleitung gilt nur für Windows-PCs.

Vorgehen

Starten Sie zunächst das Programm *EPSON TM-T88V UTILITY*. Zum Beispiel durch Anklicken des Windows-Startsymbols mit anschließender Eingabe "epson":

Alle Apps Dokumente Einstellunge	n Web	Mehr 🔻	ନ୍ଧି	
Höchste Übereinstimmung				
App				
Apps		EPSON TM-T88V Utility		
 EPSON APD5 - Register, change, or delete TM Printer 	>	Арр		
EPSON APD5 Utility for TM-T88V	>	☐ Öffnen		
Web durchsuchen		Als Administrator ausführen		
♀ epson - Webergebnisse anzeigen	>			
Dokumente (7+)		-⊐ An "Start" anheften		
Ordner (7+)		🛱 🛛 An Taskleiste anheften		
Fotos (3+)		🗓 Deinstallieren		
				_

Im folgenden	Dialog bes	stätigen Sie	die Auswahl	mit OK :
--------------	------------	--------------	-------------	-----------------

TM-T88V Utility			×	
Wählen Sie den Drucker, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK]. Falls der Port, an den der Drucker angeschlossen ist, nicht in der Liste enthalten ist, fügen Sie ihn hinzu. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Port hinzufügen.				
Modell	Schnittstellentyp	Port-Informationen		
TM-T88V	USB	001		
Port hinzufügen	Port löschen			
Sprache auswähle	n Ausgewählt: Deutsch	ОК	Abbrechen	

Nun stellen Sie die Druckdichte in folgenden Schritten auf das Maximum von 130% ein und reduzieren Sie die Druckgeschwindigkeit auf einen Wert zwischen 8 und 10:

Reference TM-T88V Utility Ver.1.72		- 🗆 X	
Aktuelle Einstellungen	Einstellungen Drucksteuerung		
Betriebsprüfung			
Logos speichern	Papierbreite:	80mm ~	
Coupon-Einstellungen	Druckdichte:	130%	
Papier reduzieren			
Papier autom. schneiden	Mehrton-Druckdichte:	130%	
[Erweitert]	Druckgeschwindigkeit:	Stufe 8	
Drucksteuerung Schriftart	Kapazität der Netzeinheit:	Stufe 2 🗸	
Optionaler Summer			
Kommunikations-I/F			
Backup/Wiederherstellen			
		6 Einstellen	
TM-T88V 30.12 ESC/POS Port: USB-001	Alphanumeric Status: Online	Seriennummer: MQ6F000781	

Mit Klick auf *EINSTELLEN* werden die Änderungen an den Drucker übertragen.